




CÓDIGO: 13028 CLAVE: CARBA-140

Cargador de baterías 55 A, arrancador de 140A, 12V, TRUPER

- Cuerpo de lámina de acero
- Caimanes de latón y cuerpo de plástico
- Operación manual con selector de velocidad de carga
- Función arranque de motor: suministra corriente elevada en intervalos cortos para encender vehículos con baterías totalmente descargadas
- Si la batería está dañada, el cargador no suministrará corriente y el indicador de carga no se moverá
- Fácil transporte con manija y ruedas
- Cables de 1.7 m, calibre 8



Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Velocidad de carga continua	55 A impulso y 20 A carga rápida 2 A carga lenta
Tensión / Frecuencia	127 V CA / 60 Hz
Arrancador de motor	55 A / 140 A
Para baterías (salida)	12 V CC
Ciclo de trabajo en función "arranque de motor"	140 A intermitentes por cada 3 segundos de arranque el equipo debe permanecer apagado mínimo 360 segundos 55 A intermitentes: por cada 30 segundos de arranque el equipo debe permanecer apagado mínimo 600 segundos
Peso	13 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	18

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Uso recomendado
como carga de baterías para



Carga	Rápida	Lenta
Amperes	20 A	2 A
Tiempo aproximado	1.5 h - 3 h	18 h - 26 h

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 14.44 kg (31.83 lb)